

---

## 36 CH H.265+ NVR 4K

---



**Installationen är enklast tänkbara. Anslut NVRen till kamerorna och nätverket, installera Freeip-pro appen i en smartphone och scanna QR-koden på NVRen. Därefter kan kamerorna ses live i mobilen!**

- • Third-party Network Cameras Supported
- • Up to 8MP Resolution Recording and Playback
- • HD and VGA Output,HD Port up to 4K (3840\*2160)
- • Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 Video Format
- • Support 2 SATA up to 12TB Capacity

1xVGA-utgång

1xHDMI-utgång

1xRJ45-anlutning för nätverk.

1xUSB-anlutning för mus ( mus medföljer ).

Art.Nr: NVR3636DB

 **SYMNOVA**

[www.symnova.se](http://www.symnova.se)

0120 – 134 40

Återförsäljare.

## Recording

Video Compression H265/H264/H265+/H264+

Resolution 12MP(4000×3000), 4k(4096×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1 (720×576/720×480)

Record Rate PAL

:12MP@25×25fp, 4k@30×25fp, 5MP@36×25fp, 4MP@36×25fp, 3MP@36×25fp, 1080P@36×25fp, 960P@36×25fp, 720P@36×25fp, D1@36×25fp

NTSC: 12MP@25×30fp, 4k@30×30fp, 5MP@36×30fp, 4MP@36×30fp, 3MP@36×30fp, 1080P@36×30fp, 960P@36×30fp, 720P@36×30fp, D1@36×30fp

Record Mode Manual\Timer\Motion Detection

## Playback & Backup

Local Sync Playback 3CH 12MP@15fps, 4CH 4K@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 10CH 3M@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps

Decode Capability 4CH 4K(3840×2160)@30fps